

Kompatible Dimmer für dimmbare Occhio LED Leuchten mit Occhio Konverter

Sento LED up/track

Sento LED flat mit externem Occhio Konverter

Sento sospeso up/ due/ tre

Sento sospeso flat/trimless mit externem Occhio Konverter

3d System (io, lui, lei) up/track

3d System (io, lui, lei) flat/plug mit externem Occhio Konverter

Più alto 3d LED up/track

Più alto²/Più alto² 3d LED 26 W

Divo sospeso up

Die untenstehenden Phasenabschrittdimmer zeigten in kontrollierten Testreihen mit den dimmbaren Occhio LED Leuchten einwandfreies Dimmverhalten. Nicht aufgeführte Dimmer können ebenfalls problemlos funktionieren, ggf. können aber auch Einschränkungen im Dimmverhalten auftreten. Phasenanschnittdimmer sind grundsätzlich nicht mit den dimmbaren Occhio LED Leuchten kompatibel.

Übersicht

	Dose	Unterputz	Hutschiene
Drehdimmer	Jung 225TDE Gira 30700 Berker 2874 Hager WUD42 ⁽¹⁾ Busch Jäger 6519U ⁽¹⁾ Sygonix 33595A Feller 40300.RC.PMI.61 Niko 310-01700 Merten MEG5136-0000 ⁽²⁾		
Tastdimmer	GIRA 30500 Jung 1254 UDE Berker 85421200 Hager WUD82 ⁽¹⁾ Merten MEG5170 Niko 310-02800	Eltako EUD61NPN-UC	Eltako EUD12NPN-UC Eltako EUD12Z-UC
Funkdimmer		Jung FUD 1521 UP ⁽²⁾ Casambi CBU-TED	
Busaktoren		Gira KNX 105800 Berker KNX 75341003 Tridonic DALI-PCD300 one4all	GIRA KNX 2171 Berker KNX 7531 1008

⁽¹⁾ nur bei Verwendung von min. zwei Leuchten

⁽²⁾ funktioniert nicht bei Divo sospeso up

Stand 07/2015 Die Ergebnisse basieren auf ausführlichen Tests, die wir in einer kontrollierten Umgebung mit den dimmbaren Versionen der aufgeführten Occhio LED Leuchten in Verbindung mit den jeweiligen Dimmern durchführen. Die hier aufgelisteten Dimmer zeigen in den Tests einwandfreies Dimmverhalten. Bedingt durch unterschiedliche Elektroinstallationen, Änderungen an den Produkten seitens der Dimmer-Hersteller sowie durch die gleichzeitige Verwendung verschiedener Leuchten an einer Installation kann das Dimmverhalten trotzdem eingeschränkt sein. Unsere Empfehlungen stellen daher keine Garantie und keine Gewährleistung dar.